



服务台语音器

WLYT-B1 (广播型)

使用说明书



成都市乌拉科技有限公司

<http://www.cdwula.com>

专利产品，仿冒必究

一、产品概述

人员密集的地方如：科技馆、博物馆、旅游景点、车站、码头、机场、医院、商城、展销会、政务中心等场所，通常都会设置广播台、服务台或问询台，工作人员需要对相关服务人员提供一对一或一对多的人工问询、提示、指导、疏导等服务，这类场所人员密集的地方人多声音嘈杂可能需要反复用同样的话语喊话，例如：问询讲解、促销宣传、疏导引流、安全提示、寻人找物等，工作人员在面对这样重复的语言工作中可能有以下问题：

- 1、工作人员不是每次都能准确无误的读稿；
- 2、可能需要标准的普通话、民族语言、地方语音、外语或多种语言喊话，普通工作人员可能难以胜任；
- 3、工作人员重复的言语，时间长久后难免出现厌烦、不耐烦的态度。

服务台语音器有效的解决了以上问题，功能可实现预置语音播放、人工喊话、支持手持话筒喊话、支持二次扩音等功能。语音播放功能可实现多段语音选择、语音单次播放、语音循环播放等功能，单段播放的语音时长远远超普通喊话器的几十秒。服务台语音器通过USB数据线连接到电脑后会自动创建一个模拟U盘，很方便的实现语音文件拷贝预置到设备中。

二、产品特点

- 1、可预置多达16段语音，预置操作简单。本产品通过USB数据线连接电脑即可拷贝、编辑、删除等操作（本产品无需上电）。
- 2、一键快速选择语音播放，支持单段长时播放、支持单段循环播放。
- 3、配置可拆卸的标准拾音话杆，拆卸、收纳、更换很方便。
- 4、除配置标准鹅颈话杆外，还支持手持话筒拾音，配插转接头还可支持其他拾音输入。
- 5、配置二次扩音接口，可适用更多场所。

三、预置语音

语音文件名命名格式：4位序号+文件名，例如：“0001 安全提示.mp3”、“0002 会场纪律.mp3”、“0014 颁奖乐.mp3”等。

系统播放时只读取前面的序号，后面的文字只做人工辨识用。选择面板上的数字键播放时则播放模拟U盘中的对应序号文件名播放。例如：选择设备面板上的“2”键播放，对应播放的是模拟U盘中的“0002XXXX.mp3”文件播放，其他以此类推。

本产品连接电脑后，打开显示的模拟U盘，将语音文件拷贝到该盘根目录中（不能放在任何文件夹中）。支持音频格式：采样率8-48KHZ，比特率8-128Kbps的MP3文件；采样率8-44.1KHZ的WAV音频文件。在存储空间允许范围内，预置文件可多可少，但是只可播放最多16段语音，播放时只识别曲目名如：0001XXXX.mp3---0016XXXX.mp3间的文件，其他语音文件名不会被识别。

四、操作说明



设备上电时在左侧 8 个曲目快捷播放序号 LED 灯从 8 … 1 依次点亮，表示设备启动中并自检倒计时状态，启动完成后如果错误指示灯点亮，语音播放功能都不能使用。出现错误通常由以下情况造成：模拟 U 盘内无有效语音文件、SPI-FLASH 芯片坏。

播放语音时按对应的左侧曲目按键，在播放时对应序号的 LED 灯点亮，如果在播放状态再次按下该序号键，播放会暂停，再次按下又可以继续播放，播放结束时对应序号 LED 灯灭。

当主机面板上的“语音”键按下时，左侧按键 1-8 的曲目序号都将加 8，此时按键序号变为 9-16，对应存储器件上的曲目序号为：0009XXXX.mp3——0016XXXX.mp3。

五、注意事项

- 1、开机前请把音量调小一点，以免开机声音太大突然冲击喇叭造成损坏。
- 2、为避免触电危险，非专业人员禁止打开机盖！

六、产品参数

输入电源：AC220V，50Hz

整机功率：12W

喇叭功率：内 3W、外 6W

话筒灵敏度：-46db±2db 20Hz-16KHz

存储介质：SPI-FLASH 芯片，16M bytes 存储空间

主机尺寸：240mm×200mm×57mm

主机重量：1.5Kg

七、装箱清单

主机 1 台、鹅颈话杆 1 根、USB 数据线 1 根、8 字电源线 1 根、外置音箱 1 个（带莲花头音箱线 1 根）、外置音箱悬挂螺钉 1 颗、手写贴纸 1 张、说明书 1 份。

八、售后服务

主机保修一年（自购买之日起，以发票日期为准或以网购记录日期为准）。

保修服务电话：15828693474。

下列情况，不属于免费保修服务范围：

- 1、设备壳体及外观；
- 2、意外因素或使用不当造成的损坏；
- 3、未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
- 4、超过保修期，或无证据证明产品在保修期。